

Not-Element mit separater Phase Bauprovisorium Beleuchtung



Eingangsspannung	100 - 277V AC 50 / 60Hz
Ausgangsspannung	50 - 180V DC
Batterie	Li-ion Batterie
Ladedauer	24h 100%
Notlichtstrom	450lm per Meter
Länge	290mm
Breite	90mm
Höhe	50mm
Notfunktion	1 x 2h
Anschluss	Stecker / Kupplung T13 IP20
Versorgungslänge	maximal 50m
Schutzart	IP65
Gewicht	2.3kg

Not-Element mit separater Phase
Bauprovisorium Beleuchtung

Mit separater Phase um die Beleuchtung auszuschalten ohne dass die Not-Funktion aktiviert wird, der Akku wird weiterhin geladen, (Beispiel Nachtabstaltung).

Li-ion Batterie,
1 x 2h Notfunktion mit 450lm per Meter
maximale Versorgungslänge 50m
mit integriertem Überspannungsschutz

L=285mm, B=90mm, H=50mm

Ladezustandsabfrage durch betätigen des Ein/Aus-Tasters, (Taster blinkt rot).

- 1 x 0 - 20%
- 2 x 20 - 40%
- 3 x 40 - 60%
- 4 x 60 - 80%
- 5 x 80 - 100%

Durch betätigen des Tasters während 3 Sekunden wird die Not-Funktion gestoppt.

Beim Laden leuchtet der Taster grün
(= Ladezustand über 90%) und rot
(= Ladezustand weniger als 90%)