

## Bauprovisorium Beleuchtung Not-Element



<b>Eingangsspannung</b>	100 - 277V AC 50 / 60Hz
<b>Ausgangsspannung</b>	50 - 180V DC
<b>Batterie</b>	Li-ion Batterie
<b>Ladedauer</b>	24h 100%
<b>Notlichtstrom</b>	450lm per Meter 290mm
<b>Länge</b>	320mm
<b>Breite</b>	90mm
<b>Höhe</b>	50mm
<b>Notfunktion</b>	2 x 1h
<b>Anschluss</b>	Stecker / Kupplung T13
<b>Versorgungslänge</b>	maximal 50m
<b>Schutzart</b>	IP65 exklusive Stecker / Kupplung
<b>Gewicht</b>	2.3kg

### Bauprovisorium Beleuchtung Not-Element

Li-ion Batterie,  
2 x 1h Notfunktion,  
maximale Versorgungslänge 50m.

Notlichtfunktion nach Unterbruch 1h  
plus 1h nach erneutem Stromimpuls.

L=285mm, B=90mm, H=50mm

Ladezustandsabfrage durch betätigen  
des Ein/Aus-Tasters, Taster blinkt rot.

- 1 x 0- 20%
- 2 x 20 - 40%
- 3 x 40 - 60%
- 4 x 60 - 80%
- 5 x 80 - 100%

Durch betätigen des Tasters während  
3 Sekunden wird die Not-Funktion  
gestoppt.

Während des Ladens leuchtet der  
Taster grün = Ladezustand über 90%  
und rot bei weniger als 90%